

Câu 5953 của bạn Hocnghetruuctuyen_Laptop - đã có (12) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy Laptop HP-520

Hiện tượng: Khảo sát dòng tiêu thụ ứng với các trường hợp hư hư khác nhau.

**Khảo sát dòng tiêu thụ của máy HP-520 khi gặp các
tình trạng hư hư như sau:**

STT	Tình trạng hư hư	Hiện tượng khi kiểm tra dòng
1	Máy có nguồn 5V, 3V cấp trước	Dòng đến 0,01A(chưa bật công tắc)
2	Máy mất nguồn 5V, 3V cấp trước	Dòng bằng 0A
3	Máy mất nguồn 1,5V thứ cấp (do nguồn xung không hoạt động)	Khi bật công tắc, dòng tăng đến 0,09A sau 3 giây thì tắt.
4	Máy mất nguồn 1,05V thứ cấp (do nguồn xung không hoạt động)	Khi bật công tắc, dòng tăng đến 0,22A sau 3 giây thì tắt.
5	Máy mất nguồn 1,8V thứ cấp (do nguồn xung không hoạt động)	Khi bật công tắc, dòng tăng đến 0,56A, nguồn điện duy trì.
6	Máy mất nguồn 5V hoặc 3V thứ cấp (do hư đèn công tắc)	Khi bật công tắc, dòng tăng đến 0,13A sau khoảng 4 giây thì tắt.
7	Máy mất nguồn 5V hoặc 3V thứ cấp (do tải tiêu thụ của đường 5V hoặc 3V thứ cấp bị chập)	Khi bật công tắc, dòng tăng đến 0,03A rồi mất ngay, đèn báo nguồn chớp tắt.
8	Máy mất nguồn VCORE (do nguồn xung không hoạt động)	Khi bật công tắc, dòng tăng đến 0,21A sau khoảng 4 giây thì mất.
9	hư mạch Clock Gen, hư thạch anh 14,3MHz	Bật công tắc, dòng tăng đến 0,63A sau 1 lúc thì tắt. - Nếu không có RAM thì dòng nhỏ hơn chỉ còn khoảng 0,54A, tuy nhiên dòng điện này còn lớn hơn khi máy đã hiển thị Logo lúc bình thường.
10	Mất tín hiệu Reset hệ thống	Bật công tắc, dòng tăng đến 0,63A sau 1 lúc thì tắt.
11	Tạm tháo hết RAM ra ngoài	Bật công tắc, dòng tăng đến 0,44A, không tắt.
12	Máy không nhận RAM, lỗi RAM	Bật công tắc, dòng tăng đến 0,48A, không tắt.
13	Máy chạy bình thường khi bắt đầu lên hình	Dòng tăng đến 0,53A thì hiển thị logo trên màn hình, sau đó tăng đến 0,86A

— [●] [●] —



pham thi lan (phamthilan)- 3 / 3 / 2013

sao không có cách xử lý pan của tivi LCD nhỉ ? hay Admin chưa biết sửa tivi LCD hihi

Hà Quang Chiến (hachien)- 12 / 3 / 2013

sao cha co.chu co can a su ly ho ko.cai day ma ko biet su ly thi con biet j nua ha chu e

thanh hieu (thanhhieudientu)- 13 / 3 / 2013

admin co the gui cho em xin so do do nguon monitor lcd bang ic 0565 ko .may cua em ko .em cam on truooc nhe :email;thanh hieu101983@GMAIL.COM

thanh hieu (thanhhieudientu)- 13 / 3 / 2013

admin co the gui cho em xin so do do nguon monitor lcd bang ic 0565 ko .may cua em ko .em cam on truooc nhe :email;thanh hieu101983@GMAIL.COM

do nam (namdo)- 27 / 6 / 2013

anh cho e hoi may pc khong nhan cac loai dia chj nhan duy nhat dia win7 la sao ?

Nguyen Van Tuat (nguyenvantuat)- 13 / 7 / 2013

Admin có thể đưa báo giá các công cụ sửa chữa và các linh kiện điện tử lên để anh em tham khảo được không?thanks

nguyễn thành uy (dientuthanhuy)- 22 / 7 / 2013

xin admin chỉ cho cách độ bo nguồn 3 dây vào máy.cảm ơn nhiều

nguyễn đình thuận (thuanhuong)- 7 / 8 / 2013

day la admin gia mao thui.hehehe

lê ngọc dương (ngocduongle)- 10 / 9 / 2013

cho mình hỏi chút xíu, bóng đèn compact thường hư, thì hư những cái gì,linh kiện gì ah,ae nao am hiểu cái này giúp đỡ mình với,thank nhiều

lamhao (detud)- 9 / 10 / 2013

mạch compact là mạch dao động xung k20-50khz.thường hư mấy con trở cạnh tran,hoặc hư tran

lamhao (detud)- 9 / 10 / 2013

admin up lên mấy cái sơ đồ máy giặt của các hãng sanyo,toshiba và nguyên lý thì tốt quá!

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

pham van nam (namksnb1991)- 3 / 12 / 2013

chi lan oi up cho em cai so đồ kích danh ca duoc ko a.

Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [cac ba giai thich ho minh tai sao ap hut cua gas lanh r22 trong dieu hoa lai nhu nhau ngay ca khi may nen cong suat kgac nhau - tai sao o cac may cong suat khac nhau ma ap suat gas van nhu nhau'r22\]](#)
- [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay mình moi nhan dc cua khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhưngmay khách mang toi trong tình trạng chapphan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio mình van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 mình nhìn ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 mình chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
- [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhưng khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhưng may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giúp em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giúp em voi em xin cam on](#)
- [đầu karaoke vietktv treo logo vietktv - em nhận của khách trong tình trạng treo logo](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

khởi động .bác nào có phương án giải quyết xin giúp em với ,em chưa bao giờ gặp trường hợp này ,mang các bác chỉ giáo

6. điện thoại iPhone 4s 64G - Em có chiếc điện thoại iphone 4s 64G bị mờ phần wifi.e có tham khảo 1 vài cách là tắt nguồn rồi sấy nhiệt nóng nhất của máy sấy vào biểu tượng quả táo sau máy. thì lại đc nhưng đc mấy tiếng lại như cũ.e thử làm lại như lần trước nhưng ko đc.
7. em chào thầy ạ em có 1 câu hỏi muốn hỏi thầy tại sao khi em đấu 2 quạt trần chung lửa chung mass khi bật cùng số thì cùng chạy như nhau khi em chuyển số thì số cao chạy số thấp gần như ko chạy hoặc chạy rất thấp ạ quạt dùng 2 ổ số khác nhau em cảm ơn thầy - ạ
8. Laptop HP 520 - Khảo sát dòng tiêu thụ của máy HP 520
9. laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .
10. lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh
11. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi
12. xsat 410 - Tình hình là cái xsat của nhà em nó bị chập dây tín hiệu và nó bị hư mất hộp kênh hay sao ý? bây giờ không có tín hiệu nữa. có bác nào biết sửa được hộp kênh thì chỉ em với? hay là phải thay hộp kênh mới ạ?