



SN608090 dùng chung với isl6237 và 51427 RT8206B. Đặc biệt 8206A khác 8206B.....
I/O ENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Và I/O ITE IT8500E, IT8502, IT8512 dùng chung được,.....

CTRL + F TÌM CHO NHANH

I/O TƯƠNG ĐƯƠNG :

Microcontrollers (KBC, SUPER I/O, EC, etc) interchangeability

Table interchangeability multicontrollers1

EC1 Replacement EC2 Platform

1. KB3310QF-A0 = KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C
2. KB3310QF-C1 = KB3310QF-B0 Asus EeePC 900
3. KB3926QF-A1 = KB3926QF-A2 Quanta AT3
4. KB3926QF-C0 = KB926QF-D3 HP DV5
5. KB3926QF-C0 = KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6
6. KB3930QF-A2 = KB930QF-A1 Quanta R23
7. KB926QF-B1 = KB926QF-C0 Compal LA-3551P
8. KB926QF-B1 = KB926QF-D3 Compal LA-6552P
9. KB926QF-D3 = KB926QF-C0 Lenovo G550 - Compal LA-5082P
10. KB926QF-E0 = KB926QF-C0 Compal LA-6061P
11. KB926QF-E0 = KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
12. KB926QF= KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P
13. WPCE773 = WPCE775
14. WPC8763LDG = WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G - Quanta ZD1
15. WPC8769LA0DG = WPC8769LDG Alienware M15x - Quanta MX3
16. NPCE781LA0DX = NPCE781BA0DX
17. NPCE781LA0DX = NPCE783LA0DX Quanta ZQ1
18. NPCE795GA0DX = NPCE795LA0DX Quanta ZYG
19. IT8500E = IT8502E Asus K50IJ
20. IT8502E = IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
21. IT8502E = IT8512E Asus K50IJ
22. IT8512E = IT8500E Acer 6920
23. IT8511TE-BXS = IT8510TE-GXA Asus X51R/RL
24. MEC1300-NU = MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)

25. i/o ite 8502e = ite 8502e = ite8512e
26. ite8512e kxs = ite8512e kxo
27. KB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C
28. KB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 Asus EeePC 900 (
29. KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3
30. KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5
31. KB3926QF-C0 <-> KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6
32. KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23
33. KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551P
34. KB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552P
35. KB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 - Compal LA-5082P
36. KB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061P
37. KB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
38. KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P
39. Winbond1
40. WPCE773 <-> WPCE775
41. WPC8763LDG <-> WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G - Quanta ZD1
42. WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x - Quanta MX3 (Maddog 2.5)
43. nuvoTon,
44. NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DX
45. NPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1
46. NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG
47. ITE
48. IT8500E > IT8502E Asus K50IJ
49. IT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
50. IT8502E <-> IT8512E Asus K50IJ
51. IT8512E > IT8500E Acer 6920
52. IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA Asus X51R/RL
53. SMSC2
54. MEC1300-NU <-> MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)
55. Một số IC, IO, tương đương có thể thay thế được cho nhau:
56. KB926QF = C0, C1 = D2, D3. (Số cuối là C hoặc D thì dung chung được)
57. IT8500E = IT8502E = IT8512E
58. WPCE775 = WPC773
59. WPC8763 = WPC8769
60. SMSC KBC1098 = SMSC MEC1308
61. J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)
62. I/O... KB926QF D3 = KB926QF CO
63. KB3926QF D3 = KB3926QF

CHIPSET TƯƠNG ĐƯƠNG:

1. G86-631-A2 = G86-621 = G86-620 = G86-630 = G86-603 = G86-920

2. G86-920-A2 = G86-921-A2
3. GF-GO7200-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3
4. GF-GO7300-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3
5. GF-GO7400-N-A3 = GF-GO7400T-N-A3
6. QD-NVS-110M-N-A3 = QD-NVS-110MT-N-A3
7. G86-740-A2 = G86-741-A2
8. GM45 = GL40
9. HM55 = HM57
10. HM65 = HM67
11. 216-8018 = 216-8020
12. 216-4026 > 216-4024 > 216-4022
13. 216PABGA13F = 216PACGA14F
14. 216PBCGA15FG = 216PBCGA15F
15. 216QMAKA14FG = 216RMAKA14FG
16. 216RMAKA14FG = 216QMAKA14FG
17. 216MJBKA15FG = 216MJBKA11FG
18. 216PNAKA13FG = 216PMAKA12FG
19. 216PQAKA12FG = 216PQAKA13FG
20. 216PQAKA13FG = 216PQAKA12FG
21. 216PMAKA13FG = 216PMAKA12FG
22. 216PLAKB26FG = 216PLAKB24FG
23. 216CPIAKA13FL = 216CPIAKA13F
24. 216BS2BFA22H = 216BS2BFB23H
25. 216DCP4ALA12FG = 216ECO4ALA13FG
26. 216MSA4ALA12FG = 216MCA4ALA12FG
27. 216MPA4AKA21HK = 216MPA4AKA22HK
28. 216-0674024 = 216-0674026
29. 216-0707007 = 216-0707001
30. 216-0707001 = 216-0707011
31. 216-0707005 = 216-0707009
32. 216-0707009 = 216-0707005
33. 216-0707011 = 216-0707001
34. 218S4PASA14G = 218S4PASA13G
35. 218S4EASA31HK = 218S4EASA32HK
36. 215NSA4ALA12FG = 216MSA4ALA12FG
37. 216-0772003 = 216-0772000

IC nguồn dạng xx=xx:

DJ= - RT8202AGQW

DJ- - RT8202APQW

DK- - RT8204PQW WQFN 3×3-16

JL= - RT8204AGQW WQFN 3×3-16

FR= - RT8204BGQW WQFN 3×3-16

H6= - RT8204CGQW WQFN 3×3-16

CJ= - RT8205AGQW
CK= - RT8205BGQW
CL= - RT8205CGQW
CB= - RT8205DGQW
DT= - RT8205EGQW
EM= - RT8205LGQW [RT8205AGQW] EN= - RT8205MGQW [RT8205CGQW]

CP= - RT8207GQW
DH= - RT8207AGQW
EF= - RT8207LGQW
J7= - RT8207MGQW

DS= - RT8223BGQW LDO Output: 70mA
11= - RT8223NGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW] 20 - RT8223PZQW LDO Output:
100mA [RT8223BGQW] EP= - RT8223LGQW LDO Output: 100mA [RT8223AGQW] EQ= -
RT8223MGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]

FF= - RT8208AGQW
FG= - RT8208BGQW
H8= - RT8208DGQW
30= - RT8208EGQW
31= - RT8208FGQW

FH= - RT8209AGQW WQFN-16L 3×3
A0= - RT8209BGQW WQFN-14L 3.5×3.5
A3= - RT8209EGQW WQFN-14L 3.5×3.5
JX= - RT8209LGQW WQFN-16L 3×3
A8= - RT8209MGQW WQFN-14L 3.5×3.5
K0= - RT8209NGQW
A6= - RT8209PGQW

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



SANYO ELEC
Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

EL= - RT8015A
DZ= - RT8113
CZ= - RT8561AGQW
D9= - RT9716AGQW
C7= - RT9293-20

replacements:

ISL6236 = RT8206A = PM6686
ISL6237 = RT8206B
ISL6268 = APW7138
TPS51117 = RT8209B
TPS51116 = RT8207
ISL6227 = APW7108
TPS51125 = RT8205B = UP6182
TPS51123 = RT8223M
ISL6251 = G5209
P2805MF = G5933

Các bài viết tương tự:

- [âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tượng sò B688 và D 718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 \(e nghi là do thợ trước ngta tháo ra\) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j.e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa.ae cho mình ý kiến ạ](#)
- [Bep tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tinh hình la bị mat nguồn chap sò công suất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gi thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap moi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhưng e van chua đống sò vào máy vì con phát hiện 1con transito dán bị chap 2 chan no co ten 9304 \(Q2\) nhưng e lai trua có con này để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah](#)
- [Cách thay thế transistor khác tương đương như thế nào?](#)
- [Can giup do xac dinh cac mac nguồn trên main laptop - Em muon do tim va cach xac dinh cac mạch nguồn trên main bo laptop](#)
- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đống cấp vào lại ko đống ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đống\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [điều hòa lg máy thường - chào anh em trên dd. mình nhận của khách con điều hòa LG bị chết lock. mình mua lock bãi của mitsu thay vào thì thấy lock chạy rung lớn và thấy kêu to. mình mới vào nghề thay con này đầu tiên mong anh em trên dd chỉ cho cách thay dầu lượng dầu bao nhiêu](#)

7. [Equalizer technics sh- e70 - Máy k hoạt động, k có hiển thị j hết. Mạch gần như còn nguyên bản, chỉ có 1 con \(trên mạch ghi là ic1\) gần giống d882 k nhìn rõ trị số và 1 con q là N4216 mình đo k được. Có ai biết con ic1 là con j và thay thế tương đương con N4216 k giúp em với ạ](#)
8. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
9. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
10. [Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v , card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.](#)
11. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
12. [nồi cơm điện cao tần cúcku - bị hư nổ công suất H25R1202 e hỏi mua thì ko có các bác có biết con nào có thể thay thế tương đương ko ạ](#)